# Bloc transformateur ferromagnétique de 300 W (avec borniers)

## 320-00006

4 ans de garantie

Ce bloc transformateur ferromagnétique a une puissance de 300 W. Il convient au raccordement de charges basse tension (LED 12 V). Vous pouvez ensuite faire varier l'intensité lumineuse de ces lampes au moyen de front montant et de variateurs universels. Le transformateur se raccorde au moyen de deux bornes à vis du côté primaire et de quatre bornes à vis du côté secondaire. Il possède un degré de protection IP20. Les pieds de fixation sont fournis.

### Données techniques

Bloc transformateur ferromagnétique de 300 W (avec borniers)

- Fonction: transformateur ferromagnétique :
- Tension d'alimentation: 230 Vac ± 10 %, 50 Hz
- Dimensions (HxLxP): 160 x 135 x 115 mm
- Connexion filaire primaire: double connexion à bornes primaire : 1 x 6 $mm^2$ par borne à vis
- Connexion filaire secondaire: quadruple connexion à bornes secondaire : 4 x 6 $mm^2$ par borne à vis
- Nombre de sorties (paires): 2
- Tension de sortie (SEC): 11.5 Vac, 50-60 Hz
- Charge maximum: 300 W
- Montage: en saillie
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe III : TBTS (très basse tension de sécurité), pour l'alimentation des charges de classe III
- Couleur de finition: noir
- Matériau cadre supérieur: plastique
- Marquage: CE
- Poids: 6300 g

CE

## Dimensions