

Deurluidspreker voor inbouw in een bellentableau of postkast voor 16 belknoppen

10-880-02

4 jaar
garantie

De deurluidspreker kun je inbouwen in een bestaand bellentableau of in een tableau of postkast dat op maat ontworpen werd. Hij is voorzien van zestien beldrukknoppen en uitbreidbaar met maximaal vijf modules 10-881-01. Zijn voornaamste eigenschappen zijn een ontkoppelbare microfoon die tot 25 cm van de module kan verwijderd worden; afneembare aansluitklemmen voor zestien drukknopcontacten; geheugen voor twee serienummers per drukknop; de beldrukknoppen kunnen ook gebruikt worden voor lichtschakelingen; uitbreidingsmogelijkheid met extra modules van 32 beldrukknoppen; controletoon voor bezoeker; elektronica beschermt tegen water en corrosie.



Technische gegevens

Deurluidspreker voor inbouw in een bellentableau of postkast voor 16 belknoppen

Deurluidspreker voor max. 16 wooneenheden – voorzien van aansluitklemmen om 16 potentiaalvrije beldrukknoppen aan te sluiten – voorzien op handenvrij bellen en via de binnenpost manueel gestuurde wisselspraak - kan geïntegreerd worden achter door de bouwheer voorziene frontplaat - aan elke door de bouwheer voorziene beldrukknop kunnen 2 binnenposten toegewezen worden - meerdere binnenposten kunnen via het servicetoestel of de configuratiesoftware toegewezen worden – toestel bevat toestandsaanduiding voor spreekrichting, gebruiksmodus en foutaanduiding – akoustische feedback bij fout - bevestigingstoon bij een druk op de beldrukknop - gespreksduur: 56s / aanpasbaar via servicetoestel of de configuratiesoftware - door de bouwheer voorziene beldrukknop kan gebruikt worden om het licht te schakelen - volume en microfoongevoeligheid kunnen manueel ingesteld worden - de microfoon kan tot 25cm van de ont koppeling verwijderd zijn - uitwisselbaar geheugen voor het uitwisselen van data tussen gelijkaardige buitenposten - R-klem voor het aansluiten van een lokaal 24VDC deuropenerrelais – steekbare aansluitconnector voorzien voor uitbreidingsmodules - deuropentijd aan R-klem: 3s / aanpasbaar via servicetoestel of de configuratiesoftware - activeringstijd van het deurrelais (voor het sturen van het geheugen in binnenposten): 56s / aanpasbaar via servicetoestel of de configuratiesoftware - spraakverbinding tijdens de activeringstijd van de deuropener / aanpasbaar via servicetoestel of de configuratiesoftware - 2- resp. 3-draads techniek mogelijk - 3-draads techniek vereist voor de aansluiting van een lokaal 24VDC deuropenerrelais of uitbreidingsmodule voor 32 knoppen - ingangsstroom (2-draads): $I(a) = 1,4\text{mA}$ in rusttoestand - toegelaten omgevingstemperatuur: -20 tot 50 °C - afmetingen: H 80 x B 112 x D 35mm

• Markering: CE

