

# Voorgeprogrammeerd extern relais voor montage op DIN-rail

10-831

4 jaar  
garantie

Dit voorgeprogrammeerde relais voor DIN-railmontage schakelt zijn uitgang wanneer de stuurfunctie van de audiobinnenposten, de videobinnenposten of het codeklavier gebruikt wordt. Schakeltijd van de relaisuitgang is instelbaar. Het ingangcontact schakelt het uitgangcontact volgens de ingestelde tijd. Het kan onder andere gebruikt worden voor het bedienen van een poort of verlichting

## Technische gegevens

Voorgeprogrammeerd extern relais voor montage op DIN-rail

uitgang voor schakelfuncties en ingang voor de uitvoering van stuurfuncties - ingang vereist de aansluiting van een potentiaalvrije schakelaar – potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact: 230V, 50/60Hz / 2A) - schakeltijd: bij levering 1s / manueel instelbaar - activering van uitgangcontact door functietoets met O-symbool van binnenpost of door stuurfunctie 8 - bij sluiten van ingangcontact wordt stuurfunctie 8 met serienummer 8000 op de bus geplaatst en sluit het uitgangcontact gedurende de ingestelde tijd – 3-draads techniek vereist - ingangsstroom (binaire ingang): 2,5mA - ingangsstroom (3-draads): - I(a) = 0,4mA, I(P) = 1,4mA zonder belasting - maximale ingangsstroom: I(Pmax) = 30mA - toegelaten omgevingstemperatuur: 0 tot 40°C - geschikt voor montage op DIN-rail, 1E, DIN EN 50022 - afmetingen: H 85 x B 65 x D 18 (1E)

- Markering: CE



CE

## Aansluitschema

