

Niko Toegangscontrole - extern potentiaalvrij relais, voor inbouw in een inbouwdoos

10-837

4 jaar
garantie

Dit extern relais is potentiaalvrij en bruikbaar als N.G.- of N.O.-contact. Het is geschikt voor montage in een inbouwdoos en kan gebruikt worden om bv. een extra bel te koppelen of als lichtschaakelaar.

Technische gegevens

Niko Toegangscontrole - extern potentiaalvrij relais, voor inbouw in een inbouwdoos
uitgang voor schakelfuncties en ingang voor de uitvoering van stuurfuncties - ingang maakt onderscheid tussen openen en sluiten - ingang vereist de aansluiting van een potentiaalvrije schakelaar - beschermingsgraad: IP20, voor inbouw in een inbouwdoos, beschermen tegen vocht - potentiaalvrij relaiscontact (wisselcontact: 230V, 50/60Hz / 3A) - eenvoudig wijzigbare instellingen: - schakeltijd: 1s / manueel instelbaar - activering van de schakeltijd door: beltonen van een willekeurige buitenpost, etagedrukknop / deuropenertoets van een willekeurige binnenpost - parameters via software-configurator instelbaar - 2- resp. 3-draads techniek mogelijk - maximum 3 toestellen 10-837 in 2-draads techniek bruikbaar - ingangsstroom (binaire ingang): 2,5mA - ingangsstroom (2-draads): I(a) = 1,5mA zonder belasting - ingangsstroom (3-draads): I(a) = 0,4mA, I(P) = 2,8mA zonder belasting - maximale ingangsstroom (3-draads): I(Pmax) = 4,4mA - max. kabeldoorsnede: 0,8mm (M+, M-, a, b, P-klem) - max. kabeldoorsnede: 1,4mm (com, nc, no-klem) - toegelaten omgevingstemperatuur: -20 tot 50°C - afmetingen: H 52 x B 52 x D 23mm

- Markering: CE



Aansluitschema

