

SIP toegangscontrole-interface voor analoge videobuitenposten

550-00511

4 jaar
garantie

De toegangscontrole-interface wordt gebruikt om een Niko Home Control installatie op busbekabeling te verbinden met analoge videobuitenposten van Niko in grote residentiële gebouwen, zoals appartementen. Bewoners kunnen nu hun Niko Home Control touchscreen gebruiken om met bezoekers te communiceren. Deze module met DIN-railmontage dient geconfigureerd te worden via de Niko configuratiesoftware voor toegangscontrole. Gebruik de Niko Home Control II programmeersoftware om de verbinding met je Niko Home Control installatie te maken.

Technische gegevens

SIP toegangscontrole-interface voor analoge videobuitenposten

- Kan aangesloten worden op de connected controller via een RJ45-connector, CAT. 5E
- Stroomverbruik in rust: $I(a) = 0.1 \text{ mA}$, $I(P) = 200 \text{ mA}$
- Ondersteunt visuele status van de led en foutindicatie
- Max. stroomverbruik: $I(P_{\text{max}}) = 250 \text{ mA}$
- Omgevingstemperatuur: $0 - 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Bedrijfsspanning: min. 15 Vdc – max. 28 Vdc
- Beschermingsgraad: IP20
- DIN-afmetingen: 6U
- Behuizing: plastic
- Afmetingen (HxBxD): $90 \times 104 \times 75 \text{ mm}$
- Markering: CE

