

# Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, avec LED, couleur light grey

102-60150

4 ans de garantie

Set de finition pour un bouton-poussoir avec 6 boutons de commande 24 V sans potentiel utilisés pour commander différents points d'éclairage dans une ou plusieurs pièces. Les indications LED sur les boutons de commande vous permettent de savoir directement quelles lumières sont encore allumées. Couleur de finition: light grey.

## Données techniques

Set de finition pour bouton-poussoir sextuple, libre de potentiel, 24 V, avec LED, couleur light grey.

- Nombre de boutons de commande: 6 boutons de commande
- Matériau enjoliveur: L'enjoliveur est réalisé en polycarbonate inaltérable + asa. La matière première est teinte dans la masse.
- Couleur: gris clair (coloré dans la masse, par approximation NCS S 1002 - Y, RAL 080 80 05)
- Porte-étiquette: La plaque ornementale est placée au milieu et se compose de deux parties: une pièce visible et une pièce de fixation.
- Lentille: 6 lentilles
- Démontage: Le démontage s'opère tout simplement en détachant l'enjoliveur du mécanisme.
- Résistance aux chocs: L'association d'un mécanisme, d'un enjoliveur et d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06
- Sécurité incendie
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont auto-extinguibles (satisfont à une épreuve de calcination de 650 °C)
  - les parties en plastique de l'enjoliveur sont exemptes d'halogènes
- Dimensions finition : 45 x 45 mm (Hxl)
- Dimensions (HxLxP): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Marquage: CE

